

产品简介

感谢使用天维产品。该产品适用于学校、企业工会、俱乐部等单位举办各种知识、技术竞赛、文娱活动时作抢答使用。产品具有抢答偷答数字组别显示，自锁、报警、复位、暂停和自动计时。免费保修一年。

技术参数

工作电压：交流 220V，直流 6V 工作功耗：交流 5W，直流 50mW
外型尺寸：260 86 140mm 仪器重量：1.7kg

使用方法

- 1、竞赛时布置好场地，将抢答按钮装在参赛桌上，按钮插头按组别插入插座中。
- 2、在无交流电的地方（野营、旅游或郊外）将 4 节 1 号电池放入后面池盒内，注意正负。用后请取出，以免腐蚀仪器。
- 3、打开电源开关，电源指示灯亮，组别显示为 0，否则按一下复位键。
- 4、试按一下抢答按钮，即显示相应的组别数字，同时喇叭发声，再按复位键，即恢复初始状态。
- 5、主持人宣布开始前，（偷答、计时）键应处于偷答位置，此时如按抢答按钮，显示屏会显示出偷答组数、报警及偷答指示灯亮。
- 6、主持人宣布开始的同时，应将（偷答、计时）键处于计时的位置，并根据需要事先将计时档调好时间（30、60、90）秒，此时按抢答按钮，即显示抢答组数并报警；如果无人抢答，时间到即报警，计时灯亮。
- 7、任意档由主持人任意自定时间长短，时间到时，按暂停键即报警。
- 8、每组一个抢答按钮，若需加长插头线，请自行加长，并用绝缘胶布包好。
- 9、长期不用应放在干燥防尘的地方，切记取出电池。